

# MOON POWER за Вашата електрическа мобилност

## POWER Charger 50



Забележка: Конзолата се предлага като аксесоар.

### POWER Charger 50

Power Charger 50 може да бъде оборудван с до 2 кабела за зареждане, което позволява едновременно зареждане на два автомобила. Благодарение на елегантния си дизайн Power Charger е практично решение за обществено ползване.

- Лесно идентифициране и отчитане (опционално)
- До 2 точки за зареждане (1 бр. по 50 кВт или 2 бр. по 25 кВт)
- Предлага се като станция за зареждане, отговаряща на немския закон за измерванията.

# ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

## Електрически параметри

Куплунг за зареждане	1 бр. CCS или 2 бр. CCS
Мрежова връзка	3 бр. 380 400 Vac +PE (-15%...+10%)
Изисквания към наличния прекъсвач за остатъчен ток	Тип прекъсвач за остатъчен ток В
Необходим предпазител	Предпазител 125 A gG (gL) / електрически прекъсвач 125 A (тип В или С)
Макс. мощност на прав ток	1 бр. по 50 кВт или 2 бр. по 25 кВт
Диапазон на напрежението за зареждане	150Vdc – 1000Vdc
Двупосочен пренос	V2G ready**
Макс. напречно сечение на захранващия проводник	50 мм <sup>2</sup>

## Механични параметри

Размери	1300 x 520 x 220 мм
Тегло	95 – 145 кг
Степен на защита на корпуса	IP55
Степен на защита срещу механичен удар	IK10
Работна температура	-30 °C +40 °C (+55 °C с намаляване на мощността – derating)
Работна височина	До 4000 над морското равнище

## Оборудване

Актуализация от разстояние (remote update)* С възможност да се извършва от производителя	да
Интелигентност	С възможност за ограничаване на мощността на зареждане
Комуникация	OCPP 1.6 JSON
GSM модул/4G/LTE	Интегриран
Четец на RFID карти	Интегриран
Интерфейс	Ethernet
Дисплей	10,1-инчов сензорен дисплей

## Опционално

Типове контакти	CHAdeMO
Електромер	Отговаряща на германския закон за измерванията
Стойка	да
Възможност за лаково покритие по избор на клиента	да (надпис на лицевата част)
Дължина на кабела	2,7 м или 4,5 м
Кабелно управление	да
Възможност за рекламно изображение или фирмено лого на дисплея	да

\*\* След 2 години отдалеченият достъп от страна на производителя изисква допълнително заплащане. За отдалечения достъп от страна на производителя се изисква достатъчен обхват за мобилни устройства на мястото на инсталиране.

\*\* Инсталиран хардуер V2G. Изисква се външна съвместима с V2G енергийна система.

## ВСИЧКО ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК

### MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност

С удоволствие ще Ви консултираме относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или фирмени нужди.

Порше БГ ЕООД  
Бизнес Парк София, Младост 4, сграда  
5А, ет. 3 1766 София, България  
Имейл: [moon@porschebulgaria.bg](mailto:moon@porschebulgaria.bg)  
Телефон: 02/80 71 460  
[www.moon-power.bg](http://www.moon-power.bg)

Вносителят не носи отговорност за отпадане от производство на артикули, посочени в настоящата техническа спецификация. Използваните снимки са илюстративни. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и неточности. Стойностите, услугите и всяка друга информация, илюстрации или чертежи, посочени в настоящата техническа спецификация, брошури и други търговски документи, са единствено примерни и подлежат на постоянно преразглеждане и адаптация. Доколкото дадена информация не е изрично посочена от нас като обвързваща, посочените данни не са гарантирани. Валидни са единствено данните в обвързващ приемо-предавателен протокол или в договора за продажба.